3 in One ハンディ

AR-450

●LCR
●マルチメータ
●周波数測定

¥17,800(本体価格)

一般仕様

●表示
3 1/2桁の液晶表示
最大表示は1999小数点シンボル表示
●極性表示
●自動的にゼロリセット機能
●オーバーロード表示
●ローバッテリー警告
●測定速度　0.4秒
●電源　006P　DC9V×1個
●使用周囲温度
5℃～40℃　湿度80%以下
●外形寸法
186mm(長)×86mm(幅)×39mm(厚)
●重量約390g (電池含む)
●標準付属品
テストプローブ×1組
006P 9V電池×1個
取扱説明書×1冊
フォルスター　HO-45×1個

LCR

■ インダクタンスの測定

レンジ	分解能	精度	測定周波数	オーバーロード保護
2mH	1μH	±(5%+10)	≒1000Hz	0.5A/250V fuse
20mH	10μH			
200mH	100μH		≒200Hz	
2H	1mH			
20H	10mH			

■ 静電容量の測定

レンジ	分解能	精度	測定周波数	オーバーロード保護
2nF	1pF	±(5%+10)	≒200Hz /1.5sec	0.5A/250V fuse
20nF	10pF			
2μF	1nF			
20μF	10nF			
2000μ	1μF		≒2Hz/8sec	

■ 抵抗の測定

レンジ	分解能	精度	開路電圧	オーバーロード保護
200Ω	0.1Ω	±(1.2%+4)	MAX3.3V	DC/AC 500Vrms
2KΩ	1Ω	±(1.0%+2)	>0.3v	
20KΩ	10Ω			
200KΩ	100Ω			
2MΩ	1KΩ			
20MΩ	10KΩ	±(2%+5)		

周波数

■ 周波数(オートレンジ)測定

レンジ	分解能	精度	MAX感度	オーバーロード保護
2KHz	1Hz	±(0.8%+3)	Lo：500mVrms 10K-1MHz5Vrms 1MHz-20MHz Hi：2Vrms 10-100KHz	DC/AC 350Vrms
20KHz	10Hz			
200KHz	100Hz			
2MHz	1KHz			
10MHz	10KHz			

マルチメータ

■ DCV　直流電圧の測定

レンジ	分解能	精度	入力インピーダンス	オーバーロード保護
200mV	100μV	±(0.5%+1)	10MΩ	DC1000V AC750Vrma
2V	1mV	±(0.5%+3)		
20V	10mV			
200V	100mV			
1000V	1V			

■ ACV　交流電圧の測定

レンジ	分解能	精度 40Hz～500Hz	入力インピーダンス	オーバーロード保護
200mV	100μV	±(1.2%+4)	10MΩ	DC1000V AC750Vrma
2V	1mV			
20V	10mV			
200V	100mV			
750V	1V	±(1.5%+4)		

■ DCA　直流電流の測定

レンジ	分解能	精度	荷重電圧	オーバーロード保護
200μA	100nA	±(1.2%+2)	<0.7v	0.5A/250V fuse
2mA	1μA			
20mA	10μA			
200mA	100μA			
10A	10mA	±(2.5%+2)	<0.3v	10A/250V fuse

■ ACA　交流電流の測定

レンジ	分解能	精度 40Hz～500Hz	荷重電圧	オーバーロード保護
200μA	100nA	±(1.5%+3)	<0.7v	0.5A/250V fuse
20mA	10μA			
200mA	100μA			
10A	10mA	±(2.5%+3)	<0.3v	10A/600V fuse

■ ダイオードチェック

レンジ	分解能	測定電圧	測定電流	オーバーロード保護
▶|／•)))	1mV	3.3Vmax	0.7mA	DC/AC500Vrms

■ トランジスタ測定

レンジ	測定レンジ	測定電圧	荷重電圧	オーバーロード保護
NPN/PNP	0-1000	<3.2V	1B≒0.7mA	—

■ 導通チェック

レンジ	分解能	鳴動抵抗	開路電圧	オーバーロード保護
▶|／•)))	0.1Ω	7.5Ω以下	MAX3.3V	DC/AC500Vrms

計測器のロングセラー!!

お手頃価格のハンディタイプ!!

AR-350

●Cメータ

¥8,880(本体価格)

一般仕様

●表示
3 1/2桁の液晶表示で最大表示は1999
●ゼロ調整スイッチ
約±20pF
●測定速度　約0.5秒
●電源　006P　DC9V電池×1個
●使用周囲温度
0℃～40℃　湿度8.0%以下
●外形寸法
143mm(長)×74mm(幅)×39mm(厚)
●重量
●約267g(電池含む)
●標準付属品
テストプローブ×1組
006P 9V電池×1個
取扱説明書
フォルスター　HO-35×1個

■ 静電容量の測定　(測定電圧　<3.2V)

レンジ	分解能	精度	最大表示	テスト周波数	オーバーロード保護
200pF	0.1pF	±(0.5%+1+0.5pF)	199.9pF	819.2Hz	0.1A 250V fuse
2000pF	1pF	±(0.5%+3)	1999pF		
20nF	10pF		19.99nF		
200nF	100pF		199.9nF		
2μF	1nF		1.999μF		
20μF	10nF		19.99μF	81.92Hz	
200μF	100nF		199.9μF	8.192Hz	
2000μF	1μF	±(1%+1)	1999μF		
20mF	10μF	±(2%+1)	19.99mF		

敬誠 株式会社
〒270-1167
千葉県我孫子市台田4-11-42 敬誠北柏ビル
http://www.keisei-net.co.jp/
Tel：04-7179-0109(担当：榎本)
Fax：04-7179-6363(共通)
Mail:sales@keisei-net.co.jp